

Änderung des WLAN-Zugriffes

INHALT

Voraussetzungen für die Konfiguration.....	1
1. Anschluss des NoteBooks an den EM300.....	1
2. Zugriff auf der weboberfläche des EM300.....	1
3. WLAN Einstellungen.....	2
Weitere Informationen.....	2
Handbuch.....	2
Kontakt.....	3

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE KONFIGURATION

- » Ein an Netzspannung (230 VAC) angeschlossener Energy Manager
- » Ein PC/Laptop mit Java-Software und Internet Browser
- » Ethernet-Verbindung zwischen Energy Manager und PC/Laptop
- » Freeware „B-control Finder“ installiert auf dem PC/Laptop
(zu finden im Download-Bereich: <http://www.b-control.com/downloads.html>)

1. RESET DER BISHERIGEN WLAN-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie mit einem Stift auf den zurückgesetzten Knopf unterhalb der Status-LEDs. Halten Sie die Knopf zwischen 2 und 5 Sekunden gedrückt. Anschließend startet der EM300 neu. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die bisherigen Netzwerkeinstellungen sind nun zurückgesetzt.

ACHTUNG: Drücken Sie den Reset-Knopf nicht länger als 5 Sekunden, da sonst auch weitere Einstellungen zurückgesetzt werden.

2. ANSCHLUSS DES NOTEBOOKS AN DEN EM300

Verbinden Sie zunächst den EM300 per Ethernet-Kabel mit Ihrem eingeschalteten Laptop. Am EM300 leuchtet nun die LED *NETWORK* dauerhaft grün.

3. ZUGRIFF AUF DER WEBOBERFLÄCHE DES EM300

Wenn der Energy Manager direkt mit dem PC/Laptop verbunden ist und die LED *STATUS* und *NETWORK* am Energy Manager grün leuchten, kann das Programm „B-control Finder“ auf dem PC/Laptop ausgeführt werden. Dieses Programm scannt das Netzwerk nach angeschlossenen Energy Managern und listet diese auf.

Sobald der Suchlauf beendet ist und ein Energy Manager erkannt wird, öffnet sich automatisch die Weboberfläche des Energy Managers im Standard-Browser des Betriebssystems. Falls mehr als ein Energy Manager gefunden wird, muss der gewünschte Energy Manager ausgewählt werden.

3. WLAN EINSTELLUNGEN

Um den EM300 in ein neues WLAN einzubinden, muss das neue WLAN-Signal auch am Zähler vorhanden sein. Unter **Einstellungen** in dem Menüpunkt **WLAN-Einstellungen** des EM300 finden Sie alle verfügbaren WLAN-Netze. Hier wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus und geben Ihren Netzwerkschlüssel an. Anschließend muss die Eingabe mit einem Klick auf den Button **Übernehmen** bestätigt werden. Falls der Name des Netzwerkes nicht vorhanden sein sollte, überprüfen Sie die Datenverbindung und aktualisieren Sie die Anzeige. Die Datenverbindung wird nun hergestellt.

WLAN-Einstellungen

WLAN deaktivieren

WLAN bereitstellen

Per WLAN zu einem bestehenden Netzwerk verbinden

LAN und WLAN brücken

Wählen Sie das WLAN-Funknetz aus, mit dem sich das Gerät verbinden soll.

Netzwerkname (SSID)	MAC-Adresse	Funkkanal	Signal
<input checked="" type="radio"/> HUAWEI-3DC3 WPA2	F8:23:B2:37:3D:C3	11	📶
<input type="radio"/> Teltonika WPA2	00:1E:42:14:86:19	11	📶
<input type="radio"/> WLAN1-5G-000297 WPA2	38:10:D5:6F:DF:BC	6	📶
<input type="radio"/> VW-GROUP Keine Verschlüsselung	00:C8:8B:26:AA:30	1	📶
<input type="radio"/> Honey_Pot	9C:5C:8E:4D:FD:C0	6	📶

Aktualisieren

Netzwerkschlüssel: ●●●●●●
 Kennwort anzeigen

Die Datenverbindung via Ethernet Kabel kann nun getrennt werden. Die Leuchte **NETWORK** sollte weiterhin grün leuchten.

WEITERE INFORMATIONEN

Handbuch

Das Handbuch finden Sie hier:

<http://www.b-control.com/downloads.html>

Kontakt

meistro EFFIZIENZ GmbH

Valentin Kunkel

Nürnberger Str. 58

85055 Ingolstadt

Tel.: 0841/65700-151

Email: valentin.kunkel@meistro.de